

# ALINCO

RICETRASMETTITORE 28MHz  
ALL-MODE VEICOLARE

# DX-10



## Provate l'emozione dell'alta banda HF

Il DX-10 eredita dalla popolare serie di apparati amatoriali Alinco caratteristiche e funzioni come un ampio display retroilluminato, un eccellente audio in trasmissione e ricezione, i modi SSB, 6 banchi con 60 canali ciascuno, Clarifier, Echo, Dual Watch, Scansione, SWR meter, blocco tastiera e molto altro ancora, senza costi aggiuntivi!

### Specifiche

#### Generali

Gamma operativa	28.000MHz ~ 29.700MHz
Modi operativi	SSB/CW/AM/FM
Step di sintonia	10Hz, 100Hz, 1 kHz, 10kHz
Canali	Fino a 60 canali per banco, 6 banchi
Impedenza antenna	50Ω non bilanciato
Stabilità in frequenza	±1 ppm
Impedenza microfono	2kΩ
Tensione operativa	13.8Vcc ±15% (11.7 ~ 15.8Vcc)
Assorbimento	TX: 6A Max. RX: 750mA Max / 350mA squelched
Temperatura operativa	-30°C ~ +50°C
Terra	Negativa
Dimensioni (LxAxP, mm)	170 x 52 x 215
Peso	1.4kg circa

§ VFO TRADIZIONALE NON POSSIBILE: tutte le frequenze sono preimpostate in memoria, con la possibilità di regolare la sintonia fine, a coprire l'intera banda.

Distributore per l'Italia:



K2M Srl  
Piazza Don Mapelli 75  
20099 Sesto San Giovanni (MI)  
www.k2m.it info@k2m.it 02 2627 0265

#### Trasmettitore

Potenza uscita RF	FM/AM/CW: 1~12W USB/LSB: 0~25W
Modulazione	AM: modulazione di ampiezza FM: modulazione di frequenza a reattanza variabile SSB: modulazione bilanciata
Emissione spurie	< -50dB
Massima deviazione FM	±2.5kHz

#### Ricevitore

Circuito	Doppia conversione supereterodina
Sensibilità	SSB: 0dBμ (1μV) / CW: -12DBμ (0,25μV)
Frequenza intermedia	AM: +6dBμ (2μV) / FM -6dBμ (0,5μV)
Selettività	SSB, CW, AM(stretto): 2,4kHz/+6dB 4,5kHz/-60dB AM,FM: 5kHz/-6dB 18kHz/-60dB
Uscita audio	3W (8Ω, 10%THD)
Reiezione intermodulazione	65dB
Reiezione immagine e spurie	48dB

www.ALINCO.com